



Behringer RD-8 Firmware V.2.0.4 リリースノート(2020.11.18)

・バグ修正と改善

1. ノートリピート時に MIDI で出力されるノートが Repeat 8 に固定される問題を修正しました
2. 再生中に SWING を調整すると MIDI 及び TRIG SYNC に影響を及ぼす問題を修正しました
3. パターンの Auto-save 機能の改善

> 以下のすべてのパターン変更は、STEP RECORD をオンにした状態で自動保存されます。

- ・ STEP ボタンによるステップのオン/オフ
- ・ 再生時の TRIGGER ボタンによるステップオン
- ・ リピートリピートのライブ録音
- ・ RAND 設定メニューでのステップのオン/オフ
- ・ Pattern Length 設定でのステップ設定
- ・ HOLD+VOICE ボタンでのスイープ消去
- ・ ERASE + VOICE ボタンで選択したボイスの全ステップ消去
- ・ ステップのコピー(1-16 から 17-32 など)

・新機能

1. MUTE/SOLO/BUS SEND におけるアサイン状況 LED 機能の追加

-MUTE/ SOLO / BUS SEND においてアサインされていない VOICE の LED がオフになり、アサインされている VOICE は赤(Mute)/白(Solo)/ピンク(Bus send)に点灯します。

2. NOTE REPEAT ライブレコーディング時の STEP オート ON 機能の追加

-NOTE REPEAT のライブレコーディングを行う場合に、無効なステップが自動的にオンになります。

3. NOTE REPEAT レコードのインジゲーター機能

-NOTE REPEAT ボタンの上にある 4 つの赤い LED (1、2、4、8) を使用して、選択された VOICE に応じてどのノートリピート値がステップに記録されているかを表示します。

4. STEP の Sweep Erase 機能の追加

-ステップモードで再生中にタイミングに合わせて TAP/HOLD を押しながら VOICE ボタンを押すと、その VOICE のタイミングにあったステップが現在選択されているパターン内から削除されます。(VOICE のリアルタイムレコーディングと逆の働きをします。)

5. パターン内の特定の VOICE を一括で削除する機能の追加

-STEP RECORD モードで、ERASE を押しながら任意の VOICE ボタンを押すと、パターン内の選択した VOICE のすべてのステップが削除されます。

6. 再生中に別の曲へのパターン変更をサポートしました。

- 1.SING モードに入ります。
- 2.TAP / HOLD ボタンを押したままにします。
- 3.STEP ボタン（1-16）で現在のパターンが終了した後に移動するソングを選択します。
- 4.選択した SONG の STEP ボタンが白く点滅し、他のボタンが赤く点滅するので、この状態でパターンを選択します。
- 5.パターンを選択すると、選択したソングとパターンが始まるまでボタンが赤く速く点滅します。

注意：これにより、ソングチェーンの再生が中断されます。

7. チェーン SONG の自動保存機能が追加されました。

-録音が有効になっている SONG モードで、ステップボタンを押して現在のソングのチェーンソングを選択すると、チェーン SONG が自動保存されます。

8. 再生中のステップサイズの変更をサポートしました。

-パターンの再生中にステップサイズを変更することができるようになりました。

注意：V2.0.4 より古いファームウェアから更新する際、アップデート中に RD-8 を再起動するように指示が出ることがあります。この際は手動で本体の再起動を行って下さい。

・現在のファームウェアバージョンの確認方法

1. SETTINGS を押します。
2. TAP / HOLD ボタンを押しながら STEP 5 を押します。ディスプレイに現在のバージョンが表示されます。

・工場出荷時へのリセット方法

1. SETTINGS を押します。
2. TAP/HOLD を押したまま、STEP 16 を押します。
3. ディスプレイに「Wait」と表示されます。
4. 出荷時設定へのリセットが完了すると、ディスプレイに「Done」と表示されます。
5. ユニットの再起動を行ってください。

注意：PROB と FLAM は、完全な出荷時設定へのリセットが完了した場合にのみ、すべてのステップでデフォルトとしてオフに設定されます（これにより、必要に応じて以前のパターンを保持できます）

新しい Synthtool

1. Synthtool の名前が SYNTHTRIBE に変更されました。
2. 画面サイズが修正されました。最適化されました。
3. 追加された最小化ボタンとコマンド「W」を使用して、サポートを最小化することができるようになりました。



株式会社エレクトリ

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70

<https://www.electori.co.jp/>